

Cihaza toplamda 3002 kullanıcı tanımlanabilmektedir

Not : Cihazda yapılacak işlemler SMS yolu ile yapılacaktır

Cihaza takılacak Sim Kart'ın pin kodu başka bir cep telefonuna takılarak kaldırılır.

Elektrik verilmeden önce sim kart cihazın üstünde gösterildiği gibi yuvasına takılır. (Eject - Insert)
Elektrik verilir ve cihaz üzerinde mavi GSM ışığı yanana kadar beklenir. Mavi ışık yanıyorsa cihazımızda şebeke problemi olmadığını gösterir.

1- ADMİN TELEFONU KAYDETME

Cihaz üzerindeki reset butonuna 3 saniye boyunca basılı tutulur ve GSM ışığının sabit yandığı görülür. 40 saniye içinde cihazdaki simkart kaldırılır ve meşgul duruma geçer. Cihazdan telefonumuza **Save Admin OK** SMS'İ gelir, Admin telefonu kaydedilmiş olur.

2- KULLANICI NUMARALARINI KAYDETME

Bir defada maximum 5 numara kaydedilebilir

SMS yoluyla;

AD=eklemek anlamına gelir

Admin telefonundan; Şifre +AD + 1. Numara + 2. Numara + 3.numara + 4. Numara + 5. Numara #

Default modunda şifre 1234'tür

Birden fazla numara kaydederken numaralar arasına (*) koyulmalıdır.

Örnek: 1234AD053212345678*0533123456789*053287654321*053789895656*054245451213#

Yazılır modül de takılı olan numaraya SMS gönderilir. Cihazdan **ADD OK** SMS'i alınır. 5 numara kaydedilmiş olur. 3 numara kaydedilecekse 3'ncü Numara yazıldıktan sonra sonuna (#) yazılır gönderilir.

3- KULLANICI NUMARALARINI SİLME

Bir defada maximum 6 numara silinebilmektedir.

SMS yoluyla;

DD=silme anlamına gelir

Admin telefonundan; Şifre +DD + 1. Numara + 2. Numara + 3.numara + 4. Numara + 5. Numara #

Birden fazla numara kaydederken numaralar arasına (*) koyulmalıdır.

Örnek : 1234DD053212345678*0533123456789*053287654321*053789895656*054245451213#

Yazılır modül de takılı olan numaraya SMS gönderilir. Cihazdan **Delete OK** SMS'i alınır.5 numara silinmiş olur.1 numara silinecekse istenilen Numara yazıldıktan sonra sonuna # yazılır gönderilir.

4- BÜTÜN KULLANICI NUMARALARINI SİLME

Admin telefonundan; 1234FD yazılır cihaza SMS gönderilir cihazdan **FD OK** SMS i alınır. Bütün kullanıcılar silinmiş olur.

5- ŞİFRE DEĞİŞTİRME

SMS yoluyla; Admin telefonundan; eski şifre + CP + yeni şifre (**şifre 4 haneli olmalıdır**)

Örnek: 1234CP8888 yazılır cihaza gönderilir cihazdan CP8888 SMS i alınır yeni şifre 8888 olarak değiştirilmiş olur.